RIF. QUADRO	[Q0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9



NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	9 L1L2L3NPE	10 L1L2L3NPE	11 L1L2L3NPE	12 L1L2L3NPE	13 L1L2L3NPE	14 L1L2L3NPE	15 L1L2L3NPE	16 L1L2L3NPE	17 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		ALIMENTA QUADRO CRAL – BAR	QUADRO CRAL – BAR	ALIMENTAZIONE NORMALE CED	LINEA NORMALE USO FM–LUCE CED	ALIMENTAZIONE UTENZE UPS CED	LINEA UPS CED 20KW	ALIMENTAZIONE UTENZE PERMANENTI Q.E. RIALZATO	LINEA UTENZE PERM QUADRO P.R.	GENERALE F.M. UTENZE AI PIANI
TIPO APPARECCHIO		CRAL – BAR	CRAL – BAR	CED	CED	UPS CED	20KW	Q.E. RIALZATO	QUADRO P.R.	SCATOLATO 160 A
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	10		10		10		10		25
	N. POLI / In [A]	4P / 63		4P / 63		4P / 63		4P / 63		4P / 160
	CURVA/SGANCIATORE									ELETTRONICO REG. CON DISPLAY
	Ir [A] / tr [s]	40		40		40		32		160 / 1x
	Isd [A] / tsd [s]	400 / 10x		400 / 10x		360 / 10x		320 / 10x		1600 / 10x
	Ii [A]									
	Ig [A] / tg [s]									
DIFFERENZIALE	TIPO / CLASSE	/ A SI		/ A SI		/ A SI		/ A SI		
	Idn [A] / tdn [ms]	1 / Selettivo		1 / Selettivo		1 / Selettivo		1 / Selettivo		
CONTATTORE	TIPO / CLASSE									
TELERUTTORE	BOBINA [V] / N. POLI / In [A]									
TERMICO	TIPO / Irth [A]									
FUSIBILE	N. POLI / In [A]									
ALTRE APP.	TIPO / MODELLO									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO / POSA		PVC		PVC		PVC		EPR	
	SEZIONE FASE–N–PE/PEN [mmq]		1x10 / 1x10 / 1x10		1x50 / 1x25 / 1x25		1x35 / 1x16 / 1x16		1x6 / 1x6 / 1x6	
	Ib [A] / Iz [A]									
	Un [V] / P [kW]		400		400	/ 20	400		400	
FONDO LINEA	Icc min [kA] / Icc max [kA]									
	LUNGHEZZA [m] / dV TOTALE [%]		100		100		100		50	
NOTE			H07V–K		H07V–K		H07V–K		FG70R	

CLIENTE	DIREZIONE REGIONALE INPS	PROGETTO 002 QGBT PS	FILE quadro generale bt ps.dwg
		ARCHIVIO 002 QGBT PS	DATA / REVISIONE
		DISEGNATORE –	PAGINA 5 / SEGUE 6
IMPIANTO	QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI PESARO		TAVOLA