

NUMERAZIONE MORSETTI

RIF. QUADRO		Q0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE		44 L1L2L3NPE	45 L1L2L3NPE	46 L1L2L3NPE	47 L1L2L3NPE	48 L1L2L3NPE	49 L1L2L3NPE	50 L1L2L3NPE	51 L1L2L3NPE	52 L1L2L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO			GENERALE ILLUMINAZIONE	GENERALE LUCI UTENZE AI PIANI	COMANDO MARCIA/ARRESTO DA PRESIDIO LOCALE	SERVIZI GENERALI ????	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO SOTTOTETTO	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO QUARTO	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO TERZO	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO SECONDO	ALIMENTAZIONE Q.E. PIANO PRIMO
TIPO APPARECCHIO			SCATOLATO 160 A	SCATOLATO 160 A	CONTATTORE						
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]		25	16		10	10	10	10	10	10
	N. POLI	In [A]	4P 160	4P 160		4P 63	4P 63	4P 63	4P 63	4P 63	4P 63
	CURVA/SGANCIATORE		ELETTRONICO REG. CON DISPLAY	ELETTRONICO REG. CON DISPLAY							
	Ir [A]	tr [s]	160	160 1x		40	40	40	40	40	40
	Isd [A]	tsd [s]	1600 10x	1600 10x		400	400	400	400	400	400
	Ii [A]										
	Ig [A]	tg [s]									
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE	REGOLABILE A SI	REGOLABILE A SI			AC	AC	AC	AC	AC
	Idn [A]	tdn [ms]	0,03 – 15 Selettivo	0,03 – 15 Selettivo		1	Selettivo	1 Selettivo	1 Selettivo	1 Selettivo	1 Selettivo
CONTATTORE	TIPO	CLASSE			AC3						
TELERUTTORE	BOBINA [V] N. POLI	In [A]			230ca 4P 225						
TERMICO	TIPO	Irth [A]									
FUSIBILE	N. POLI	In [A]									
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO									
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA				PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
	SEZIONE FASE–N–PE/PEN [mmq]					1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10	1x10 1x10 1x10
	Ib [A]	Iz [A]									
	Un [V]	P [kW]				400	400	400	400	400	400
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]									
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]				20	50	35	32	29	25
NOTE						H07V–K	H07V–K	H07V–K	H07V–K	H07V–K	H07V–K

CLIENTE DIREZIONE REGIONALE INPS	PROGETTO 001 QGBT AP	FILE quadro generale bt ap.dwg	
	ARCHIVIO 001 QGBT AP	DATA	REVISIONE
	DISEGNATORE –	PAGINA 9	SEGUE 10
IMPIANTO QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE INPS DI ASCOLI PICENO		TAVOLA	